



Alimentatore 12Vdc 10A - 1 uscita

Alimentatore switching in cabinet metallico con alloggio e ricarica per 2 batterie da 12Vdc 7AH, ingresso 90~220Vac a spina e 1 uscita a morsettiera protetta da filtro scaricatore e da fusibile autoripristinante da 1,1A stabilizzata a 12Vdc carico massimo 10A

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI / PESO L380 x H 330 x P 85 / 3,8 Kg

PZ CONFEZIONE / PESO 1 / 3,8 Kg

INGRESSO: 90~220Vac - 50Hz

* Accessori opzionali

CONTENITORE: metallico

CONNETTORE INGRESSO: interno a morsettiera

USCITE: 1 da 12Vdc

USCITA STABILIZZATA: sì

CONNESSIONE USCITE: a morsettiera

PROTEZIONE USCITE: fusibile

CARICO MASSIMO PER USCITA: 10A

CARICO MASSIMO TOTALE: 10A

ALLOGGIO BATTERIA: 2 da 7AH (non in dotazione)

CONSUMO: <100W

FISSAGGIO: a muro

MARCA O PRODUTTORE

ARTICOLI ALTERNATIVI